

## MULTISPORT PRO Serie Lesbarkeit 110 m

BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - HALLENFUSSBALL - RINK HOCKEY  
 INLINE HOCKEY - EISHOCKEY UNIHOCKEY / FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

### 452 MB 3104



(Bild unverbindlich)



### Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 2 Modulen
- 2 Bedienpulte, 1 Timer-Pult
- 1 PC Tastatur
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 Netzkabel
- Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle
- Montage- und Bedienungsanleitung

### Technische Beschreibung

<b>Anwendungsbereich :</b>	Innen	
<b>Steuerung :</b>	Funk (868 MHz) oder Kabel	
<b>Lesbarkeit :</b>	110m, Sichtwinkel >160°	
<b>Abmessungen :</b>	1900 x 2000 x 90mm	
<b>Gewicht :</b>	49 kg	
<b>Stromversorgung :</b>	230V / 50-60Hz	<b>Leistungsverbrauch:</b> 230 VA
<b>Frontseite :</b>	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)	
<b>Integrierte Hupe :</b>	116dB auf 1m	
<b>Netzkabel (geliefert) :</b>	25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm <sup>2</sup>	
<b>Übertragungskabel :</b>	für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN (Anschlussdose/Bedienpult)	

### Anzeigefunktionen

#### Hauptmodul :

<b>Spielstand :</b>	2 x 3-stellig, rot (25 cm)
<b>Spielperiode :</b>	1-stellig, grün (20 cm)
<b>Mannschaftsnamen :</b>	20 alphanumerische Zeichen, gelb (12cm)
<b>LED Laufschrift (Werbung / Sponsor):</b>	1000 Schriftzeichen
<b>Ballbesitz :</b>	2 Pfeile, rot
<b>Spielzeit/Pausenzeit:</b>	4-stellig, weiß (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
<b>Mannschaftsfehler (BB) / Sätze (VB, T, TT...):</b>	2-stellig, gelb (20 cm)
<b>Anzahl Auszeit (BB, HB, VB) oder Strafzeit (HB) :</b>	2 x 3 grüne Leuchtpunkte
<b>Uhrzeit :</b>	außerhalb des Spielbetriebes

#### Unteres Modul :

<b>Timer Strafzeit (HB) / Timer Auszeit (BB) oder</b>	
<b>Satz-Ergebnis für Gäste (VB, T, TT...):</b>	6 x 3-stellig, rot (16 cm) + blinkenden Leuchtpunkten
<b>Bestrafte Spielernummern (HB) oder Satz-Ergebnis für Heim (VB, T, TT...):</b>	6 x 2-stellig, gelb(16 cm)

### Bedienpulte

- 1 Bedienpult :** (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
  - **Hauptbedienpult :** für die Hauptfunktionen
- 1 Timer-Pult :** 145 x 150 x 40 mm für Zeitmessung, Auszeit, Signalhorn
- 1 PC Tastatur :** Eingabe der Mannschafts- und Spielernamen ; Laufschrift (je nach Modell)
- 1 Ladegerät :** funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)
- Verbindungstechnik :** DIN zwischen den Bedienpulten
- USB Anschluss :** für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur
- Programm :** 14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...
- Mehrsprachiges Programm**

### Optionen

- TV Interface (RS 485) :** Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
- Sound Interface :** Tonverstärkung der Signalhorne, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
- DCF oder GPS-Empfänger :** Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
- Kabelset :** zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
- 24-Sek.-Anzeigetafel :** Angriffszeit, mit oder ohne Anzeige der Hauptspielzeit (je nach FIBA Stufe)
- Light Strip :** Leuchtumfassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)
- MPA :** Ballbesitzanzeige (FIBA Stufe 1)

452 MB 3104\_DE\_A